

MODELO	FORZA 500 110VAC	FORZA 500 220VAC
Voltaje de Alimentación	110V, 60Hz	220V, 50Hz
Revolución del Motor	66rpm	55rpm
Potencia	200W	
Distancia operativa de controles	30m (Frecuencia : 433.92mHz)	
Diámetro eje salida	48.5mm	
Peso Máximo de puerta	500Kg	
Torque de Salida	14N-m	
Finales de Carrera	Final de Carrera a resorte	
Ruido	≤56dB	
Ciclo de trabajo	S2, 15 minutos	
Controles remotos extra	20	
Temperatura de Operación	-20°C~+50°C	
Velocidad de movimiento	14m/min	12m/min




Este equipo ha sido diseñado para uso residencial, con tarjeta electrónica incorporada, arranque y parada suave, además de final de carrera mecánico a resorte, es fácil de instalar e incluye 2 controles remotos y los accesorios para una oportuna instalación.

WWW.NASDECOLOMBIA.COM



Uso residencial.
Arranque y parada suave.
Tiempo de cierre automático.
Con final de carrera mecánico a resorte.
Fácil de instalar y Libre de mantenimiento.



PIÑÓN METÁLICO



2 CONTROLES
REMOTOS 433 MHz



ACCESORIOS